



115035, Россия, г. Москва,  
ул. Садовническая, д. 44, стр. 4  
тел. (495) 9375220, ф.(495) 9375221  
vlux@vlux.ru, www.vlux.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ "В-ЛЮКС"  
ШИРОКОПОЛОСНЫЕ МУЛЬТИСЕРВИСНЫЕ СЕТИ



## Аналоговая головная станция Triax TCH 600 (Базовое шасси, Арт. 490600)



**TCH 600** – компактная модульная аналоговая головная станция фирмы TRIAX, обладает гибкой конфигурацией для приема и конвертации ТВ сигналов.

- В шасси TCH 600 установлен сумматор/усилитель и могут быть размещены до 8 модулей.
- Управление осуществляется с помощью встроенного программатора имеющего 4-х разрядный дисплей и 5 кнопок.
- Головная станция комплектуется двумя типами модулей:
  - модуляторы с однополосной модуляцией
  - аналоговые конвертеры
- Индивидуальная настройка выходного уровня каждого модуля
- Базовое шасси может быть установлено в 19” стойку или на стену с помощью кронштейнов, входящих в комплект поставки.



### Основные характеристики

- Количество входов: один TV-in для суммирования сигнала от существующей антенной системы или другой ТСН
- Количество выходов: один TV-out для сигналов полученных от модулей плюс сигнал со входа (петлевой проход)
- Частотный диапазон: 47-862 МГц
- Волновое сопротивление: 75 Ом
- Возвратные потери > 10 дБ
- Потери на проход (TV-in/TV-out): 4 дБ
- Максимальный выходной уровень (54 дБ IMD для 8 каналов): 100 дБмкВ
- Максимальный выходной уровень (60 дБ IMD для 8 каналов): 90 дБмкВ

### Физические параметры

- Напряжение питания: 190 ~ 260 В
- Потребляемая мощность, max: 65 Вт
- Разъемы (TV-in/TV-out): F-коннектор (розетка)
- Источник питания: ИЕС320 (кабель 1,8 м)
- Диапазон рабочих температур: 0...+50° С
- Габариты (ШхГхВ): 440x130x200 мм
- Вес 4,1 кг

### Схема расположения разъемов на шасси:

